

# BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

## BOC3A-WLB



### Station de base et caméra EZ-C3A

- Supporte de carte SIM 4G LTE
- Point d'accès Wifi 2.4 et 5 GHz
- Supporte jusqu'à 6 caméras C3A
- Permet 2 dispositifs Wifi supplémentaires
- Batterie de sauvegarde

Connexion de réseau	1 x RJ45 Ethernet LAN / Module GSM/GPRS 4G LTE (carte SIM non incluse)
Fonction point d'accès	Connexion Wifi 2.4 et 5 GHz / Radio Fréquence 868 MHz Jusqu'à 6 caméras à batterie y 2 dispositifs Wifi supplémentaires
Batterie de secours	Lithium 2600 mAh (Durée approximative entre 1 et 2 heures) Temps de recharge 4 heures
Stockage interne	Rainure pour carte microSD, Max 128 GB (non inclus)
Alimentation	DC12V / 1500 mA ou batterie de secours
Utilisation	Intérieur
Temp. fonctionnement	0° C ~ 40° C
Dimensions	142 mm (H) x 130 mm (L) x 130 (Pr) mm
Poids	762 g

### Caméra EZ-C3A

Marque	Ezviz
Capteur d'image	1/4" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Résolution de codage	1080P (1920x1080) / 25 FPS
Compression	H.264+
Objectif	2.2 mm Grand angle de 125°
Illumination infrarouge	0 Lux / LED IR (7.5 m)
Fontions	BLC, DWDR, 3D-NR
Interface réseau	Wi-Fi 2.4 GHz
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB (non incluse)
Audio	Microphone et Haut-Parleur incorporés
Capteur PIR	PIR réel, avec détection de personnes et d'animaux
Batterie	Rechargeable et amovible Li-ion de DC5V / 5500 mAh
Accès distant	Application Ezviz pour Smartphone

### Alimentation

Chargeur de batterie / chargeur DC5V